



TUBE A LEDS

Réf. 061296

DESCRIPTION

Oriental. Non dimmable. 230 V. G13. 4000° K. IRC > 80. Sur installation existante avec ballast ferromagnétique + starter : enlever le starter existant et le remplacer par le starter fourni. Sur installation avec ballast électronique : déconnecter le ballast et le by-passé pour alimenter directement le tube, dans ce cas, l'extrémité marquée power doit être placée du côté de l'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - TUBES LED
- **Catégorie** - Lampes et tubes
- **Caractéristiques** - 1045 Lumens
- **Type** - LED
- **Tension** - 230 V
- **Puissance** - 11 W équiv.20 W
- **Dimensions** - Ø 26 x 590 mm
- **Désignation** - Tube leds
- **Culot** - G13

