



## DÉCLENCHEUR MANUEL 1 CONTACT

Réf. 143710

### DESCRIPTION

Déclencheur manuel avec réarmement en façade. Vert = verrouillé / rouge = déverrouillé. Montage en applique / semi-encastré (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm). Raccordement par borniers à vis (section de fil max. 1,75 mm<sup>2</sup>). Boîtier vert. Livré avec 2 clés de réarmement, 1 capot et 1 scellé.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Référence fabricant** - SHOKV1
- **Caractéristiques** - 1 contact
- **Sous-famille** - ACCESSOIRES
- **Catégorie** - Accessoires
- **Désignation** - Déclencheur manuel
- **Tension** - 12-24V DC (+10%)